

Configuration du client SNPP

Installation du logiciel

- 1. Télécharger le programme de <u>http://www.tde.ca/snpp/snpp_setup.exe</u>
- 2. Exécuter le fichier snpp_setup.exe
- 3. Suivez les étapes du logiciel d'installation
- 4. Une fois installé, exécutez le raccourci de l'application sur le bureau ou dans le menu démarrer.



ΟU



5. Le client SNPP s'exécute

🚟 Telecommunications De L'est SNPP Clier	ıt	_ 🗆 🗡
File Configure Contacts About		
	Contacts List: (click to select)	
TO: [] Message: (0) Message: (0)		Select All De-select All
Quick-Messages: 1 2 3 4 5 6 7 8	Groups List: (click to select)	

Configuration du service

- 1. Pour configurer le service de TDE, aller dans le menu « Configure »
- 2. Sélectionner l'onglet « Service » et entrer les informations suivantes. Cliquer sur « Save »

🗮 Configurati	on - SNPP Client				×
General Serv	ices Groups Quick	-messages			
					[
	Name:	IP / Hostname:	Port	Max. S	plit
Service 1:	TDE	snpp.tde.ca	444	200 20	0
Service 2:					
Service 3:					
Service 4:					_
Service 5:					
Service 6:					
Service 7:					
Service 8:					
Service 9:					
Service 10:					
Service 11:					
Service 12:					
			Save	Car	
			5476		

Ajout de groupes d'usagers

- 1. Cliquer sur le menu « Configure » et aller dans l'onglet « Groups »
- 2. Le logiciel supporte jusqu'à 10 groupes. Donner un nom pour chaque groupe et cliquer sur « Save »

Configuration - SNPP Client	×
General Services Groups Quick-messages	
GROUP NAMES	
(32 chars max)	
1 Employés	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Save	Cancel

Configurer des messages rapides

- 1. Cliquez sur le menu « Configure »
- 2. Allez dans la section « Quick-messages »
- 3. Vous pouvez entrer jusqu'à 8 messages prédéfinis de 100 caractères chacun. Pour sauvegardes les messages cliquez sur « Save »

🗮 Configuration - S	NPP Client
General Services G	roups Quick-messages
	QUICK-MESSAGES
	(100 chars max)
1	Bonjour
2	Rappelle à la maison
3	Rappelle au bureau
4	Rappelle moi
5	
6	
7	
8	
	Save Cancel

Ajout de contacts

- 1. Cliquer sur le menu « Contacts »
- 2. Cliquer sur « Insert ». Une ligne vide s'affiche dans la liste des contacts. Entrer ensuite le nom du contact et le numéro de page. Ne pas oublier le 418 devant le numéro. Vous pouvez ajouter le contact à un groupe en sélectionnant le groupe dans la liste.

Contacts Database - SNPP Client		×
Name: Marc-Olivier Murray	Name ID /	'Alias 🔺
ID / Alias: 4185607051	* Marc-Olivier Murray 418	5607051
Conica I Decount	John (test) 887	7637
Service: T Password:		
		•
	Show only	
Insert Delete Vpdate X Cancel	SHOW ALL CONTACTS	 Show ALL
1	,	
SEDVICES LIST Poference		
1. TDF 7. []		
2: 8:[]		
3[] 9:[]		
5:[] 11:[]		
6:[] 12:[]		Exit

3. Cliquer ensuite sur « Update » et « Exit ».

Envoi d'un message

- 1. Sélectionner un contact ou un groupe dans la liste
- 2. Inscrire le message
- 3. Cliquer sur « Send »

Telecommunications De L'est SNPP Clier	ıt	_ 🗆 🗙
File Configure Contacts About		
	Contacts List: (click to select) John (test) Marc-Olivier Murray	
TO: [Group 1] Message: (27 chars.) Clear Message Ceci est un message de test		Select All De-select All
Quick-Messages: 1 2 3 4 5 6 7 8	name search:	
Send Sancel	Groups List (click to select) Gr G1: Employées	

4. Une fenêtre s'affiche. Si le résultat est « 1 of 1 messages sent OK », a bien été envoyé aux équipements de Télécommunications de l'Est.

